

GW321-Pro

智慧生活网关

使用说明书

-V1.2

产品概述



颜色:银色 香槟金

智慧生活网关采用全球统一标准Zigbee 2.4G技术。该产品是智能家居系统的核心产品，组建和管理家庭智能化系统网络。协调Zigbee 2.4GHz无线自组网信号，管理各个末端设备运行及数据上报反馈，并可支持客户端软件的本地及远程控制。


产品特点

- APP软件数据交互管理
- 远程服务器数据交互管理


产品参数

产品型号	外观尺寸	工作电压	工作功耗	工作温度
GW321-Pro	150*150*25.5mm	DC5V	≤1.5w	0°C~55°C
通信方式	数据传输速率	发射功率	接收灵敏度	组网距离
ZigBee 双向通讯	250 Kbps	8dBm	-102dBm	400m

功能图示



指示灯说明:
1. 电源指示灯: 当网关成功上电之后, 指示灯常亮表示上电成功。
2. 组网指示灯: 当网关ZigBee网络工作正常时, 指示灯熄灭; 当网关处于允许组网状态时, 指示灯会以4Hz的频率慢闪; 当网关对设备退网或数据清零时, 指示灯会以16Hz的频率快闪。
3. 系统状态指示灯: 当网关正常工作时, 指示灯会以0.5Hz的频率闪烁。



- ① 设置/组网按键
- ② 复位按键
- ③ 3.5寸耳机
- ④ 5V电源
- ⑤ TCP/IP 网络接口
- ⑥ USB接口
- ⑦ SD卡

组网

- 1, 网关上电;
- 2, 长按“组网键”3s, 然后松开按键, 组网指示灯以16次/s的频率快闪, 网关开始组网(创建一个新的ZigBee网络);
- 3, 组网失败, 组网指示灯直接熄灭;
- 4, 组网成功, 组网指示灯以4次/s频率慢闪, 并持续180s, 此时组网成功且允许其他设备加入网关, 180s后组网指示灯熄灭, 禁止其它设备加入网关; 也可单击“组网键”, 组网指示灯熄灭, 禁止其它设备入网。
- 5, 网关组网成功后, 通过手机点击“允许入网”, 然后向网关里添加其它设备。

注: 网关组网成功后执行此操作(长按组网键10s), 网关将被初始化, 原网关中的ZigBee设备数据设置全部清除。

允许入网/禁止入网

- 1, 如果网关已经组网, 可按“组网键”1s使网关在允许入网/禁止入网之间切换, 或通过手机发送允许入网/结束入网命令。
- 2, 当通过组网按键使网关禁止其它设备入网时, 网关和所有已入网的路由设备的组网指示灯熄灭, 同时禁止其它设备入网。
- 3, 当通过组网按键使网关允许其它设备入网时, 网关和所有已入网的路由设备的组网指示灯以4次/s频率慢闪, 同时允许其它设备入网; 持续180s后组网指示灯熄灭, 禁止其它设备入网。
- 4, 一个设备入网时间15s左右, 一台网关一次最大支持20个设备入网; 如一次超过20个设备入网, 网关将无法获取到设备入网信息。

包装盒内物品

智慧生活网关一台
 0.8米超五类网络跳线*1
 5V/1.5A电源适配器*1
 合格证

注意事项

- a) 初次使用时, 请仔细阅读本产品说明书后进行安装。
- b) 该设备请不要超出其额定电压使用。
- c) 本产品需专业系统调试人员或相关电器专业人员组装、拆卸; 非专业人员严禁打开或更换本产品。

网关产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务, 服务内容如下:

保修政策

在三包有效期内, 您可以依据本规定免费享受退货、换货、维修服务, 三包服务请凭发票办理。

1. 购机之日起, 7日内, 因产品质量原因, 本公司提供免费退换货服务;
2. 购机之日起, 15日内, 因产品质量原因, 本公司提供免费换货服务;
3. 购机之日起, 1年内, 因产品质量原因, 本公司提供免费维修服务。

友情提醒

因运输过程中需要使用包装盒保证产品运输安全, 建议您自签收之日起至少保留包装盒30天。(退换货请保证产品及配件和包装均完整无损)

非免费保修条例

1. 未经授权的维修、误用、滥用、碰撞、进液、擅自拆卸、改动、不正确的使用非本产品配件的。
2. 超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏,
4. 因人为原因导致本产品及其配件产生的性能故障。